

Instrukcja montażu i obsługi lustra z podświetleniem LED

Dziękujemy za zakup naszego lustra. Wszystkie nasze produkty wykonujemy z największą dbałością o szczegóły. Jesteśmy jedną z czołowych marek produkujących lustra w Europie. Dzięki temu masz pewność, że dostajesz produkt najwyższej jakości. Lustro z podświetleniem LED należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem bezwzględnie stosując się do opisów, warunków, informacji podanych w niniejszej instrukcji.



Przygotowanie narzędzi

Przygotuj sobie potrzebne narzędzia, aby montaż lustra przeszedł sprawnie i pomyślnie.

Miękki ręcznik



Miarka



Wiertarka lub wkrętarka



Wiertło 8mm




Ołówek



Wkrętak izolowany



Linijka



Poziomica



Pamiętaj!

Lustro z podświetleniem LED należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem bezwzględnie stosując się do opisów, warunków, informacji podanych w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenia

Staraj się nie umieszczać lustra na twardych powierzchniach (np. bezpośrednio na płytkach), połóż na ziemi koc, dywanik lub złożony ręcznik. Pozwoli to zniwelować prawdopodobieństwo uszkodzenia szkła.

- » Nie zawieszaj lustra na profilach, meblach i suficie.
- » Upewnij się, że ściana, na której chcesz powiesić lustro, jest odpowiednio mocna.
- » Długie użytkowanie taśmy LED może sprawić, że stanie się bardzo gorąca. Unikaj trzymania w jej pobliżu substancji łatwopalnych. Nie dotykaj oświetlenia.
- » System LED wbudowany w lustro musi mieć zapewniony swobodny przepływ powietrza. Lustra nie powinno się zabudowywać.
- » Lustra nie powinno się użytkować w miejscach, w których będzie narażone na nadmierną wilgoć lub wysoką temperaturę zgodnie ze strefami.
- » Podczas montażu lustra szczególnie uważaj na narożniki lustra. To właśnie one są najbardziej wrażliwe na uszkodzenia.
- » Lustra o większych gabarytach mogą odpowiednio więcej ważyć. Zalecamy dokładne zamontowanie lustra oraz ostrożny montaż w co najmniej dwie osoby.
- » Przyłączenie lustra pod instalację sieciową 220V powinno zostać przeprowadzone przez specjalistę lub osobę do tego uprawnioną.
- » Jeśli zawieszki dosyłane są osobno, przyklej je na czystą, odtłuszczoną powierzchnię z tyłu lustra. Nie przyklejaj zawieszek na matę grzewczą.
- » Należy uważać, aby w procesie montażu nie uszkodzić lustra oraz tylnej powierzchni lustra.

Przygotowanie do montażu

- » Otwórz opakowanie i wyjmij lustro. Pamiętaj, aby postawić je na miękkiej powierzchni np. ręcznik czy dywanik.
- » Sprawdź, czy w paczce znajdują się wszystkie elementy.
- » Plastikowe narożniki zdejmij dopiero na koniec montażu. Powinny znajdować się na lustrze przez cały proces montażu aż do powieszenia na ścianie.
- » W przypadku braku jakiegoś elementu lub gdy stwierdzisz, że lustro uległo uszkodzeniu w przesyłce, skontaktuj się z nami.



Przygotowanie do montażu na ścianie

- » Zmierz miarką odległość między zawieszkami (metalowe blaszki z oczkami do zawieszenia) z tyłu lustra.
- » Posiadając dokładną odległość wyżej wymienionych elementów, zaznacz ołówkiem na ścianie punkty, w których umieścisz kołki rozporowe z haczykami.
- » Sprawdź, czy wyznaczone punkty na ścianie są równe. W tym celu warto użyć poziomicy.
- » Sprawdź miarką, czy odległość między wyznaczonymi punktami jest równa odległości między oczkami w zawieszkach z tyłu lustra.
- » Upewnij się, że w miejscu wiercenia otworów nie przebiegają żadne rury lub przewody elektryczne.
- » Przygotuj elementy: wiertło 8mm, kołki 8mm, śruby (typ hak L).
- » Wywierć w ścianie otwory pod kołki montażowe.
- » Umieść w wywierconych otworach kołki rozporowe.
- » W kołki rozporowe wkręć śruby (haki L). Powinny być wkręcone w taki sposób, aby wystawały ze ściany na odległość około 3cm. Ich równe umieszczenie gwarantuje równe powieszenie lustra.
- » Powieś lustro na hakach. Upewnij się, że haczyki znajdują się w oczkach przymocowanych do lustra. Lustro powinno być stabilne.
- » Do podłączenia lustra użyj kostki elektrycznej. Upewnij się, że prąd jest wyłączony. W razie potrzeby, wyłącz bezpieczniki!
- » Jeśli nie masz doświadczenia z podłączaniem urządzeń elektrycznych bezpośrednio do sieci, skorzystaj z pomocy elektryka.

Czyszczenie i pielęgnacja

- » Usuń z powierzchni lustra folię ochronną i zabezpieczenia narożników.
- » W celu usunięcia z lustra ewentualnych pozostałości kleju z folii użyj acetonu, rozpuszczalnika lub zmywacza do paznokci.
- » Do codziennego mycia lustra używaj środków przeznaczonych do czyszczenia lusterek lub powierzchni szklanych.
- » Unikaj czyszczenia za pomocą środków silikonowych lub kwasowych.
- » Podczas cyklicznych czyszczeń lustra, na przykład środkami do czyszczenia szkła czy też wodą pamiętaj, aby odłączyć lustro od sieci elektrycznej 230V/50Hz oraz odczekać 45 min do pełnego ostygnięcia lustra.

Zasady użytkowania

- » Lustro należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
- » Nie należy go dodatkowo obciążać, od tego jest półka montowana pod lustrem.
- » Nie należy montować lustra w miejscu, gdzie będzie narażone na nadmierną wilgoć.
- » Luster z podświetleniem LED nie powinno się zabudowywać.
- » Nie należy ingerować w instalację elektryczną lustra. Wszelkie tego typu rzeczy należy zgłosić do producenta.
- » Nie wolno przerabiać lub wymieniać elementów systemu podświetlenia w lustrze. Wszelkie naprawy, wymiany czy też przeróbki powinien wykonać serwis producenta lub autoryzowany serwis specjalistyczny.

Alasta sp. z o.o.
Niałek Wielki 106, 64-200 Wolsztyn
tel.: +48 538 012 767, e-mail: biuro@alasta.pl